

Funkempfänger



4- Kanal

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	V	12/24V AC/DC
Stromaufnahme:	mA	120
Betriebstemperatur:	°C	-20/+55
Abmessungen (BxTxH):	mm	138x79x33
Gewicht:	g	120
Relaisausgänge:		No lub NC/4/1A (24VAC/DC)
Modulation / Frequenz:	mm	OOK/433,92 Mhz
Antennenimpedanz:	Ω	50

Ausführung und Beschreibung

Der Funkempfänger besitzt einen Speicher für bis zu 700 Funksender. Diese können selbst ohne ihre Anwesenheit zugelassen oder gesperrt werden. Es stehen 4 Kanäle, die einzeln geschaltet werden können, zur Verfügung.

Ein PIN Code schützt den Empfänger vor unautorisierter Programmierung.

Das zweiziffrige LED- Display gewährleistet in Kombination mit den beiden Bedientastern eine komfortable Bedienung.

Mittels Laptop können die Daten optional über den USB- Port zusätzlich gesichert und bei Bedarf zurück in den Funkempfänger gespeist werden.

Funkhandsender



IFS 2-K/ES
IFS 4-K/ES

Technische Daten:		IFS 2-K/ES	IFS 4-K/ES
Frequenz	MHz	433,92	433,92
Batterie		2xCR2016	2xCR2016
Reichweite*	m	150	150
Leistung ERP	mW	3	3
Kombinationsmöglichkeiten		4 294 967 296	4 294 967 296
Temperatur min./max.	°C	0/+55	0/+55
Abmessungen	Mm	63x34x16	63x34x16
Gewicht	g	40	40

* max. im günstigsten Falle und unter Verwendung einer Außenzusatzantenne

Technik und Sicherheit

Der dynamische Wechselcode bietet maximale Sicherheit. Die Stabilisierung der Übertragungsfrequenz des Handsenders erfolgt durch einen Qualitätsquarz.

Das äußerst ansprechende Gehäuse ist sehr edel und elegant. Es ist extrem hochwertig in geschliffenem Edelstahl gefertigt und nahezu nicht zu beschädigen.

Zulassung/Sperrung

Jeder einzelne Funksender kann am Empfänger zugelassen oder gesperrt werden. Dies ist auch ohne Gegenwart des entsprechenden Senders möglich, also auch im Falle des Verlustes oder eines befürchteten Missbrauchs.



Funkhandsender

IFS 4-K/B IFS 2-K/B

Technische Daten:		IFS 2-K	IFS 4-K
Frequenz	MHz	433,92	433,92
ASK bis	mW	10	10
Batterie		L 1028 23A 12V	L 1028 23A 12V
Reichweite*	m	150	150
Leistung ERP	mW	3	3
Kombinationsmöglichkeiten		4 294 967 296	4 294 967 296
Temperatur min./max.	°C	0/+55	0/+55
Abmessungen	mm	70x42x14	70x42x19
Gewicht	g	25	25

* max. im günstigsten Falle und unter Verwendung einer Außenzusatzantenne

Technik und Sicherheit

Der dynamische Wechselcode bietet maximale Sicherheit. Die Stabilisierung der Übertragungsfrequenz des Handsenders erfolgt durch einen Qualitätsquarz.

Das äußerst ansprechende Gehäuse ist aus robustem ABS gefertigt und garantiert eine lange Lebenszeit.

Ausführung

Farbkombination:
edles schwarz/chrom.

Zulassung/Sperrung

Jeder einzelne Funksender kann am Empfänger zugelassen oder gesperrt werden. Dies ist auch ohne Gegenwart des entsprechenden Senders möglich, also auch im Falle des Verlustes oder eines befürchteten Missbrauchs.